



## Uputstvo za upotrebu

Solarna LED lampa sa PIR senzorom pokreta  
LRFS6112



Prevod originalnog uputstva sa engleskog jezika. Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga.

LED solarna lampa sa senzorom pokreta. Lampa ima tri režima rada, odgovarajući se može izabrati pomoću daljinskog upravljača, prilikom prvog uključenja potrebno je pritisnuti taster ON/OFF koji se nalazi pored PIR senzora na lampi.

Na daljinskom upravljaču možete birati između 3 režima:

**1.režim (mode1):** preko noći kada se desi pokret ispred senzora pokreta lampa svetli sa 100% intenziteta, kada nema više pokreta svetlo se isključuje za ~30sekundi

**2.režim (mode2):** preko noći kada se desi pokret ispred senzora lampa svetli sa 100% intenziteta, kada nema više pokreta lampa svetli slabim intenzitetom.

**3.režim (mode3):** Lampa svetli konstantno slabim intezitetom. Podešavanje svetlosti možete menjati sa + i - tasterima na daljinskom upravljaču. Tasteri + i - služe samo za dimovanje lampe.

### PUNJENJE SOLARNE LAMPE

Ugrađeni akumulator se puni automatski preko ugrađene solarne čelije ukoliko ima dovoljno sunčeve svetlosti. Pri montaži lampe obratite pažnju na to da lampa bude postavljena tako da bude izložena što duže dnevnom svetlu da bi se akumulator što bolje napunio. Noćni rad lampe zavisi od količine nagomilane energije akumulatora. Količina energije akumulatora zavisi od vremena punjenja i jačine svetlosti. Rad lampe možete proveriti prekrivanjem solarne čelije i senzora. Ne zaboravite da je lampa projektovana za rad u mraku. Pri dnevnom svetlu ne radi ili samo slabo.

### ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

U zavisnosti od uslova rada i zaprljanosti uređaj se redovno mora čistiti, minimum mesečno jedan put. Blago nakvašenom krpom prebrište spoljni deo lampe i solarni panel. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u uređaj!

### NAPOMENE

Uverite se da lampa nije oštećena prilikom transporta. - Pri nižim temperaturama smanjuje se kapacitet akumulatora. - Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba! - Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritet! - Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja! - Nakon zamene baterije, ksirajte poklopac! - Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije! - Ako iz baterija slučajno isciuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije! - Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! - Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Kod zamene baterije koristite identične originalne! - Baterije ne izlagajte toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatu ili ih kratko spojati! - Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija! - Nemojte direktno da varite ili lemiti ništa na baterije! - Nekorištena baterije skladište u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte! - Poželjno je pre zimskog perioda demontirati lampu očistiti je i skloniti je od niskih temperatura. - Čišćenje solarne čelije vršite češće da bi punjenje akumulatora bilo idealno! - Ne koristite agresivna hemijska sredstva za čišćenje! - Nikada ne rastavljajte uređaj, eventualne popravke poverite stručnom licu! - Budite pažnji na da ne slomite uređaj, zabranjena je upotreba oštećenog uređaja! - Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave. - Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs). - Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

### OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SA NJIM!

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT!! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARI!

### TEHNIČKI PODACI

Izvor svetlosti: 20W COB LED

Jačina svetlosti: 550lm

Domet svetlosnog zraka: 50m

Ugao svetlosti: 120°

Svetlosni režim: 3 režima

Napajanje: Ugrađen 2 x 18650

Li-Ion akumulator 1200mAh

Kućište: plastično, crne boje

Dimenzije: 550-375 x 117mm

IP zaštita: IP44

Masa: 500g



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Ne gledajte u LED izvor svetlosti.

Oznaka: LRFS6112  
Proizvođač:

LP-NINGBO NINGHAI  
INTERNATIONAL TRADE

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

[www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)