



Uputstvo za upotrebu

LED plafonjera



**LPF-KR/O-24/CCT, LPF-KR/O-36/CCT, LPF-KR/P-24/CCT,
LPF-KR/P-36/CCT, LPF-SL/O-36/W, LPF-SL/O-48/W,
LPF-SL/P-36/W, LPF-UF/O-24/CW, LPF-UF/O-24/W,
LPF-UF/O-36/CW, LPF-UF/O-36/W, LPF-UF/O-48/CW,
LPF-UF/O-48/W, LPF-UF/P-24/CW, LPF-UF/P-24/W,
LPF-UF/P-36/CW, LPF-UF/P-36/W, LPF-UF/P-48/CW,
LPF-UF/P-48/W**

Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu. Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku.

MONTAŽA

Napomena: Pre postupka montiranja uverite se da sistem nije pod naponom. Montažu ovog proizvoda vršite samostalno samo ukoliko ste pročitali ovo uputstvo za upotrebu i razumeli opisani postupak montiranja u potpunosti. Ukoliko Vam je neophodna pomoć, posavetujte se sa kvalifikovanim licem.


1. Izvadite proizvod iz ambalaže i uklonite zaštitnu foliju. - Proizvod nikada nemojte puštati u rad dok se nalazi u ambalaži, to može dovesti do nesrećnog slučaja.
2. Za montiranje svetiljke na zid ili plafon, neophodno je najpre izbušiti rupe za nosač. Pri bušenju rupa u zidu obratite pažnju da burgija ne dodirne i eventualno probuši mrežni kabel. To može dovesti do nesrećnog slučaja! Nakon bušenja rupa, u rupe je potrebno postaviti tiple (nisu u sklopu).
3. Nosač LED svetiljke pričvrstite šarafima (nisu u sklopu) na zid. (skica 1)
4. Povežite naponsku jedinicu na mrežni kabel putem redne stezaljke (nije u sklopu).
5. Postavite LED panel na nosač. (skica 2)
6. Pustite sistem u rad.

Skica 1.



L - braon ili crni provodnik (faza)
N - plavi provodnik (nula)

Skica 2.



CCT FUNKCIJA

Lampe sa šiframa: **LPF-KR/O-24/CCT, LPF-KR/O-36/CCT, LPF-KR/P-24/CCT, LPF-KR/P-36/CCT** podržavaju CCT funkciju, koja omogućava menjanje temperature ('boje') svetlosti. Ovom funkcijom lako možete menjati između hladno bele (plavkasta bela boja), dnevnog svetla (čista bela boja) i toplo bele (žućkasta bela boja).

Za menjanje temperature svetlosti, isključite lampu i brzo je ponovo uključite.

NAPOMENE

- Pre povezivanja se uverite da se proizvod nije oštetio u toku transporta!
- Bilo kakva povezivanja i podešavanja vršite samo dok je svetiljka isključena!
- Zabranjeno uključivati dok je u ambalaži!
- LED izvor svetlosti nije zamenljiv!
- Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama!
- Ne gledajte direktno u svetlost LED diode i ne usmeravajte je na druga lica!
- Lampa nije dimabilna.
- Zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže treba ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju!
- Upotrebljivo samo sa priloženim ispravljačkim delom
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje, i obratite se stručnom licu!
- Lampu je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu se treba pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- Svetiljku štitište od direktne toplote, sunca, prašine, vlage, i tečnosti!
- Štitište je od fizičkih oštećenja!
- Čišćenje radite mekanim krpama, ne koristite agresivna hemijska sredstva.
- Čišćenje vršite samo ako je lampa isključena!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



LED plafonjera nije dimabilna



Razdaljina do najbližeg predmeta koji se osvetljava!



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ne gledajte u LED izvor svetlosti.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitište okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

TEHNIČKI PODACI

Šifra	LPF-KR/O-24/CCT	LPF-KR/O-36/CCT	LPF-KR/P-24/CCT	LPF-KR/P-36/CCT	LPF-SL/O-36/W
Snaga	24W	36W	24W	36W	36W
Potrošnja	24kWh/1000h	36kWh/1000h	24kWh/1000h	36kWh/1000h	36kWh/1000h
Napon	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz
Struja	104mA	156mA	104mA	156mA	156mA
Temperatura svetlosti	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	6500K
Jačina svetlosti	2500lm/360°	3600lm/360°	2500lm/360°	3600lm/360°	3600lm/360°
Radni vek	15000h	15000h	15000h	15000h	15000h
Broj isklj/uključ.	7500	7500	7500	7500	7500
Visina (h1)	40	40	40	40	40
Prečnik (d)	180	230	180 x 180	230 x 230	230
Ugao svetlosti	180°	180°	180°	180°	180°
CRI vrednost	> 80Ra	> 80Ra	> 80Ra	> 80Ra	> 80Ra
Dimabilnost	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Vreme uključenja	<0.5s	<0.5s	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Hg	0.0mg	0.0mg	0.0mg	0.0mg	0.0mg
Radna temperatura:	-20 do 40°C	-20 do 40°C	-20 do 40°C	-20 do 40°C	-20 do 40°C

Šifra	LPF-SL/O-48/W	LPF-SL/P-36/W	LPF-UF/O-24/CW	LPF-UF/O-24/W	LPF-UF/O-36/CW
Snaga	48W	36W	24W	24W	36W
Potrošnja	48kWh/1000h	36kWh/1000h	24kWh/1000h	24kWh/1000h	36kWh/1000h
Napon	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz
Struja	208mA	156mA	104mA	104mA	156mA
Temperatura svetlosti	6500K	6500K	4000K	6500K	4000K
Jačina svetlosti	5000lm/360°	3600lm/360°	2500lm/360°	2500lm/360°	3600lm/360°
Radni vek	15000h	15000h	15000h	15000h	15000h
Broj isklj/uključ.	7500	7500	7500	7500	7500
Visina (h1)	40	40	40	40	40
Prečnik (d)	300	230 x 230	180	180	230
Ugao svetlosti	180°	180°	180°	180°	180°
CRI vrednost	> 80Ra	> 80Ra	> 80Ra	> 80Ra	> 80Ra
Dimabilnost	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Vreme uključenja	<0.5s	<0.5s	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Hg	0.0mg	0.0mg	0.0mg	0.0mg	0.0mg
Radna temperatura:	-20 do 40°C	-20 do 40°C	-20 do 40°C	-20 do 40°C	-20 do 40°C

Šifra	LPF-UF/O-36/W	LPF-UF/O-48/CW	LPF-UF/O-48/W	LPF-UF/P-24/CW	LPF-UF/P-24/W
Snaga	36W	48W	48W	24W	24W
Potrošnja	36kWh/1000h	48kWh/1000h	48kWh/1000h	24kWh/1000h	24kWh/1000h
Napon	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz
Struja	156mA	208mA	208mA	104mA	104mA
Temperatura svetlosti	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
Jačina svetlosti	3600lm/360°	5000lm/360°	5000lm/360°	2500lm/360°	2500lm/360°
Radni vek	15000h	15000h	15000h	15000h	15000h
Broj isklj/uključ.	7500	7500	7500	7500	7500
Visina (h1)	40	40	40	40	40
Prečnik (d)	230	300	300	180 x 180	180 x 180
Ugao svetlosti	180°	180°	180°	180°	180°
CRI vrednost	> 80Ra	> 80Ra	> 80Ra	> 80Ra	> 80Ra
Dimabilnost	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Vreme uključenja	<0.5s	<0.5s	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Hg	0.0mg	0.0mg	0.0mg	0.0mg	0.0mg
Radna temperatura:	-20 do 40°C	-20 do 40°C	-20 do 40°C	-20 do 40°C	-20 do 40°C

Šifra	LPF-UF/P-36/CW	LPF-UF/P-36/W	LPF-UF/P-48/CW	LPF-UF/P-48/W
Snaga	36W	36W	48W	48W
Potrošnja	36kWh/1000h	36kWh/1000h	48kWh/1000h	48kWh/1000h
Napon	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz	85-265V~ 50/60Hz
Struja	156mA	156mA	208mA	208mA
Temperatura svetlosti	4000K	6500K	4000K	6500K
Jačina svetlosti	3600lm/360°	3600lm/360°	5000lm/360°	5000lm/360°
Radni vek	15000h	15000h	15000h	15000h
Broj isklj/uključ.	7500	7500	7500	7500
Visina (h1)	40	40	40	40
Prečnik (d)	230 x 230	230 x 230	300 x 300	300 x 300
Ugao svetlosti	180°	180°	180°	180°
CRI vrednost	> 80Ra	> 80Ra	> 80Ra	> 80Ra
Dimabilnost	Ne	Ne	Ne	Ne
Vreme uključenja	<0.5s	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Hg	0.0mg	0.0mg	0.0mg	0.0mg
Radna temperatura:	-20 do 40°C	-20 do 40°C	-20 do 40°C	-20 do 40°C

Oznaka: **LPF-KR/O-24/CCT, LPF-KR/O-36/CCT, LPF-KR/P-24/CCT, LPF-KR/P-36/CCT, LPF-SL/O-36/W, LPF-SL/O-48/W, LPF-SL/P-36/W, LPF-UF/O-24/CW, LPF-UF/O-24/W, LPF-UF/O-36/CW, LPF-UF/O-36/W, LPF-UF/O-48/CW, LPF-UF/O-48/W, LPF-UF/P-24/CW, LPF-UF/P-24/W, LPF-UF/P-36/CW, LPF-UF/P-36/W, LPF-UF/P-48/CW, LPF-UF/P-48/W**

Proizvođač: Elementa d.o.o. • Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o. • Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270 • www.elementa.rs