



# ZD-507M-150W

Pištolj lemilica

## Uputstvo za upotrebu

Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Prevod originalnog uputstva sa engleskog jezika.

Klasična pištolj lemilica. Namenjena je za meko lemljenje kontakata i priključaka u elektronici kojima nije potrebna velika toplotna energija za lemljenje. Ovu lemilicu odlikuje izuzetna mobilnost, brzo zagrevanje, brzo hlađenje i lampica za osvetljenje delova koji se leme. Idealno za servisere i terenski rad u elektronici. Vrh se zagreva samo dok je taster pritisnut.

### Rukovanje:

Očistite površinu koju ćete lemiti. Uključite lemilicu u struju i lemilica je spremna za rad. Stisnite taster na pištolju (pali se lampica) i nakon 6 sekundi dovoljno će biti zagrejana za lemljenje. Vrh će se zagrevati samo dok je taster pritisnut. Nemojte koristiti previše kalaja, samo onoliko, koliko je neophodno. Tošenje vrha je prirodna pojava. Istrošeni vrh se može zameniti popuštanjem dve mrtice koje stežu žičani vrh. Vrh lemilice je potrebno redovito čistiti navlaženim specijalnim sunderom.

### Napomene:

Ne koristite više tinola nego što je potrebno!

Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalufonijumom

Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su paste i ulja za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemljenja odstranite višak!

Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme topljenja!

U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice.

Držite je isključivo za dršku!

Po mogućnosti lemljeni predmet ne držite u ruci!

Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemljene delove!

Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama.

Nakon upotrebe ne ostavljajte bez nadzora još toplu lemilicu.

Ne odstranjujte još topli vrh lemilice.

Lemilicu uvek hladite prirodnim putem.

Priključni kabl ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete.

Prilikom održavanja (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena!

Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.

U slučaju oštećenja priključnog kabla isključite lemilicu i obratite se stručnom licu.

Lemilicu držite van domašaja dece!

Rastavljanje lemilice je zabranjeno i opasno po život!

Čišćenje vršite mekanim krpama, ne koristite agresivna sredstva.

Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.

Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs).

Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

### Tehnički podaci:

Napon: 220-240V~

Snaga: 150W

Dužina priključnog kabla: oko 1.2m

Masa: 618g

Tip rezervnog vrha: D2-1

Oznaka: ZD-507M-150W

Proizvođač: Ningbo Zhongdi

Industry & Trade Co., LTD.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

[www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.